

# ANSLUTNINGSKORT



## LINJEKORT FÖR TELEFONIANSLUTNING

TEL-50 linjekort används för telefonianslutning till PA-59 porttelefoner samt till Freecall Entry. Varje PA-59 upptar en dörrplats i undercentralen, medan TEL-50 upptar en IO-50-plats. "Analogt ljud" är en tvåtrådsförbindelse som kan buss- eller stjärnkopplas från TEL-50. TEL-50 kan anslutas mot analogt telefoniuttag via koppar eller ATA box.

TEL-50: Artikel nr 20 090 005. E. nr 58 020 15.

## TEKNISK DATA

<b>Utförande:</b>	Plast. Vit
<b>Matningsspänning:</b>	Matas från UC-50 15-30V DC 12-24V AC
<b>Brytström @24 VDC:</b>	Elektromekaniskt relä 1A
<b>Utgång:</b>	Halvledarrelä 120mA*
<b>Strömförbrukning:</b>	Tomgång 34mA. Max 84mA
<b>Telelinje:</b>	Linje 2,5-13mA
<b>LinjespänningP6:</b>	27-30V DC 24-28C AC
<b>Dubbelbalanserad ingång:</b>	1 st
<b>Temperaturområde:</b>	+5°C till +35°C
<b>Mått (mm) BxHxD:</b>	200x180x50
<b>Vikt:</b>	0,6 kg

\* Även en kortvarig överbelastning kan förstöra halvledarreläet.